

Для проведения операции перефискализации необходимо войти в пункт горизонтального меню ФИСКАЛИЗАЦИЯ и выбрать пункт вертикального меню ПАКЕТНАЯ ПЕРЕФИСК-Я.

В случае, если по каким-либо причинам, подключена не фискалзированная ККМ программа выдаст следующий экран:



В этом случае необходимо отключить не фискализированную ККМ от компьютера, подключить ККМ в фискальном режиме и снова запустить пункт ПАКЕТНАЯ ПЕРЕФИСК-Я. При подключении ККМ в фискальном режиме, и запуска пункта ПАКЕТНАЯ ПЕРЕФИСК-Я появится следующий экран:

РИСКАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАТОР СПАРК-617ТК КОМП Администратор касса отчеты программирование тес	ЫОТЕРНО-КАССОВЫЕ СИСТЕМЫ, 2002 ТЫ ФИСКАЛИЗАЦИЯ РЕЖИМЫ ВЫХОД
введите старый пароль доступа ФЛ 000000	Паропь доступа к ФП =====ЭК П З====== Паропь доступа к ФП Паропь управления ФР Серийный номер ФР ИНН впадельца ФР Регистр. номер ФР Ставки н а п о г о в Установка времени Установка д а т ы ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ ФР ПУСК ФИСК. РЕЖИМА ПАКЕТНАЯ ФИСК-ЗАЦИЯ
Status 1: 01100000 /ФИСК.РЕЖИМ///	
Status 3: 01000001 /ФП открыт	
Флаги ЈКПЗ: 00001100, Состояние: откр,активизир Команда выполнена	
РО П=123 0=16 П1:00001100 П2:00010001 Дата откр:0	0:00:00 Время откр:00:00 Lim=24
В поле «ВВЕДИТЕ СТАРЫИ ПАРОЛЬ ДОСТУ пароль доступа к фискальной памяти записанный в нее при	и предылущей фискапизации
Если введен правильный пароль доступа к ФП, про	рграмма выдаст следующий экран:
ФИСКАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАТОР 'СПАРК-617ТК' КОМ	ПЬЮТЕРНО-КАССОВЫЕ СИСТЕМЫ, 2002
ВВЕДИТЕ СТАРЫЙ ПАРОЛЬ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ 000000	Паропь доступа к ФП =====ЭКПЗ===== Паропь доступа к ФП Паропь управления ФР Серийный номер ФР ИНН впадельца ФР Регистр. номер ФР Ставки н а погов Установка времени Установка даты ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ ФР ПУСК ФИСК. РЕЖИМА ПАКЕТНАЯ ФИСК-ЗАЦИЯ ПАКЕТНАЯ ПЕРЕФИСК-Я
Status 1: 01100000 /ФИСК.РЕЖИМ///	
Status 2: 01000000 /OK Status 3: 01000001 /ФП открыт	
Флаги ЭКЛЗ: 00001100, Состояние: откр.активизир	
Команда выполнена РО П=125 О=16 П1:10001100 П2:00010101 Пата отко:00	A.00.00 BDOMS OTKD:00.00 Lim=24

В поле «**ВВЕДИТЕ СТАРЫЙ ПАРОЛЬ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ:**» должен быть введен ранее запрограммированный пароль для нормальной работы ККМ.

Если введен правильный пароль нормальной работы ККМ, программа выдаст следующий экран:

ФИСКАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАТОР 'СПАРК-617ТК' АДМИНИСТРАТОР КАССА ОТЧЕТЫ ПРОГРАММИРО Перефискал КЛИШЕ (35) ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' А' ' ' ' ' А' ' ' ' ' ' А' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '	КОМПЬЮТЕРНО-КАССОВЫЕ СИСТЕМЫ, 2002 ВАНИЕ ТЕСТЫ ФИСКАЛИЗАЦИЯ РЕЖИМЫ ВЫХОД изация СПАРК-617ТФ/ТК Напог1: Напог2: Напог3: Напог4:
Дата: 27.09.02 Время: 13:14:53 Паропь доступа ФП: 000000 Паропь норм работы: 000000 Серийный номер: 0000088 ИНН: 077 Рег. номер:	Начать перефискапизацию: Да Отмена – Esc
ФЛАГИ ЈКПЈ: 00001100, Состояние: откр,ак	тивизир

РО П=125 0=16 П1:10001100 П2:00010101 Дата откр:00:00 Время откр:00:00 Lim=24 Примечание: Три нижние строки состояния могут отличатся от тех, что изображены на рисунке.

В таблице 2 рассмотрены поля для ввода информации для перефискализации.

ВНИМАНИЕ: Все поля, кроме полей ставок налогов должны быть заполнены! Поле «Серийный номер:» при перефискализации не доступно для ввода! Таблица 2

	1 000111-4 0 =
Поле ввода	Вводимая информация
Клише (35)	Поле состоит из 8 сторок по 35 символов в
	каждой.
	Набрать клавишами текст первой строки
	заголовка чека в поле (Магазин ПРОДУКТЫ),
	для перехода к следующей строке нажимаем
	клавишу ENTER или клавиши ↑,↓, для
	выполнения команды нажать клавишу
	<b>ENTER</b> после заполнения последней строки
	заголовка чека
	Неиспользуемые строки заголовка чека не
	заполняются.
Дата:	Набрать цифровыми клавишами:
XX.XX.XX	Дата – первые две цифры (12),
2 разряда – дата,	месяц – вторые две цифры (08),
2 разряда – месяц,	год – третьи две цифры.(03).
4 разряда – год.	После завершения ввода нажать клавишу
(Например: 12:01:03)	ENTER
Время:	Набрать цифровыми клавишами:
XX : XX : XX	Часы – первые две цифры (10),

2 разряда – часы,	минуты – вторые две цифры (39),
2 разряда – минуты,	секунды – третьи две цифры (55).
2 разряда – секунды.	ВНИМАНИЕ! Символ « : » уничтожать
(Например: 10:39:55)	нельзя. После завершения ввода нажать
	клавишу ЕНТЕВ
Пароль доступа к ФП:	Иифровыми клавишами ввести шесть
XXXXXX = 6 разрядов пароль доступа к ФП	разрядов пародя доступа к ФП (123456)
(Например: 123456)	После заревшения врола науать клавищи
	FNTFR
Парали нарм работи:	Иифрорими кларищами рвести щести
	цифровыми клавишами выссти шесть
ККМ	управления (111111)
(Например: 111111)	/управления (111111).
	после завершения ввода нажать клавишу
Серииныи номер:	поле не доступно для ввода в режиме
XXXX - 12 разрядов серииныи номер	перефискализации, программа выводит
(например: 99000555)	серийный номер, записанный в фискальной
	памяти ККМ.
ИНН:	Цифровыми клавишами ввести 12 разрядов
ХХХХ – 12 разрядов ИНН	ИНН в поле (771234567890). После
(Например: 771234567890)	завершения ввода нажать клавишу ENTER.
	Должны быть введены все 12 символов
	(если их меньше то самые левые разряды
	заполнить нулями)
Рег. номер:	Цифровыми клавишами ввести 12 разрядов
XXXX – 12 разрядов регистрационного	регистрационного номера (123456789012).
номера	Неиспользуемые разряды не заполняются.
(Например: 123456789012)	После завершения ввода нажать клавишу
	ENTER.
Налог1:	Заполнение этого поля не обязательно.
XX – 2 разряда налог 1	Цифровыми клавишами ввести 2 разряда
	ставки налога 1 в поле (10). После завершения
	ввода нажать клавишу ЕНТЕВ.
Налог2:	Заполнение этого поля не обязательно.
XX – 2 разряда налог 2	Цифровыми клавишами ввести 2 разряда
	ставки налога 2 в поле (10). После завершения
	ввода нажать клавишу ЕМТЕВ.
Налог3:	Заполнение этого поля не обязательно
XX – 2 разряда налог 3	Шифровыми клавишами ввести 2 разряла
	ставки налога 3 в поле (10) После завершения
	ввола нажать клавищу ЕМТЕВ
Налог4:	Заполнение этого поля не обязательно
XX – 2 разряда налог 4	Иифровыми клавищами ввести 2 разряда
T L. V	ставки напога 4 в поле (10). После завершения
	ввола нажать клавищи <b>FNTFR</b>
	Hawati <b>FNTER</b> for the vote that $22$
Пачать перефискализацию:	пажать егутех ссли хотите запустить
по умолчанию стоить «да»	перефискализацию, вос сели хотите выити
	из режима перефискализации, стрелки
	клавиатуры, если хотите переместится к
	какому-либо из других полей.

После запуска перефискализации если все введенные данные соответствуют требуемому формату и все поля заполнены программа начнет процедуру перефискализации. После выполнения ФАЗЫ I в автоматическом режиме, программа выдаст следующий экран:



При появлении этого экрана необходимо, одновременно, удерживая нажатыми клавиши на клавиатуре ККМ «К $\uparrow$ » и «F1», нажать клавишу ENTER на клавиатуре компьютера. ККМ распечатает чек со строкой **\*\*** БЛОКИРОВКА Ф.Р. **\*\***, и чек со строкой **\*** ЭКЛЗ ЗАКРЫТА **\***. В случае если количество перерегистраций ККМ превысило пять, процедура перефискализации будет прервана и программа выведет экран о не возможности проведения перефискализации:

РИСКАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАТОР АДМИНИСТРАТОР КАССА ОТ           КЛИШЕ (35           ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '	СПАРК-617ТК ЧЕТЫ ПРОГРАМИ Перефис ) Б'О 'П'Д'С 'П'Е'Т'И'Т'А еп.123-45-67	КОМПЬЮ ИРОВАНИЕ ТЕСТЫ 9 скализация СПАРК- Налог 1 Налог 2 Налог 3 Налог 4	ЕРНО-КАССОВЫ ИСКАЛИЗАЦИЯ 617ТФ/ТК	Е СИСТЕМЫ, 2002 Режимы выход
Дата: 27. Время: 18:	Блокировка 27:47	а ФР не прошла 📕		
Паропь доступа ФП: 100 Паропь норм работы: 200 Серийный номер: 000 ИНН: 077 Рег. номер: 111	000 000 0088 234234233 111111111			
Status 1: 01100000 /ФИС Status 2: 01000000 /ОК	К.РЕЖИМ///			
<mark>Status 3: 01000001 /</mark> /ФП Флаги ЭКПЗ: 00001100, Со	открыт стояние: откр	, активизир		
	A DO OPOILOOOI	аваполнена	00 D	00 00 1 : 01

РО П=125 0=16 П1:00001100 П2:00010001 Пата откр:00:00 Время откр:00:00 Lim=24 В этом случае необходимо произвести замену блока фискальной памяти согласно «Инструкции по замене блока фискальной памяти». Перед завершением процедуры перефискализации программа потребует выключить питание ККМ, отключить закрытую ЭКЛЗ и установить не активизированную ЭКЛЗ. После того как эти действия будут выполнены, необходимо включить ККМ и нажать клавишу клавиатуры компьютера ENTER:



После завершения процедуры перефискализации ККМ выведет соответствующие чеки и программа выдаст сообщение о успешном ее окончании:

ФИСКАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАТОР 'СПАРК-617ТК'         КОМПЬЮТ           АДМИНИСТРАТОР КАССА ОТЧЕТЫ ПРОГРАММИРОВАНИЕ ТЕСТЫ Ф         Перефискализация СПАРК-6           КЛИШЕ (35)         -> 0K         Напог1           '````````````````````````````````````	ЕРНО-КАССОВЫЕ СИСТЕМЫ, 2002 ИСКАЛИЗАЦИЯ РЕЖИМЫ ВЫХОД 517ТФ/ТК : 10->0K->0K : 20->0K->0K :>0K->0K :>0K->0K
_>ОК ПЕРЕФИСКАЛИЗАЦИЯ ЗАВЕРШЕНА Дата: 2 Время: 17:06:46->ОК Пароль доступа ФП: 100000->ОК->ОК Пароль норм работы: 200000->ОК->ОК Серийный номер: 0000088 ИНН: 077111111111->ОК->ОК Рег. номер: 123123123123->ОК->ОК	ьного режимя->ок скапизация! опнена! Эспешно!
Status 1: 01100000 /ФИСК.РЕЖИМ/// Status 2: 01000000 /ОК Status 3: 01000001 /ФП открыт	
Флаги Экпэ: 01001100, состояние: откр.активизир.смена Команда выполнена РО П=125 0=16 П1:10001100 П2:00010101 Дата откр:26:09	:02 Время откр:16:38 Lim=24

## 9. СНЯТИЕ ФИСКАЛЬНЫХ ОТЧЕТОВ

Для снятия фискальных отчетов необходимо иметь компьютер с программой SPARK\_TK.EXE, интерфейсный кабель, пароль налогового инспектора, запас бумаги для снятия полного отчета.

#### ВНИМАНИЕ! Фискальный отчет можно снять только при закрытой смене.

Перед снятием фискальных отчетов необходимо запрограммировать ККМ. Подсоединить ККМ к компьютеру через последовательный порт RS-232 с помощью интерфейсного кабеля и запустить программу SPARK\_TK.EXE.

При работе с программой для перемещения по пунктам горизонтального меню используются клавиши  $\leftarrow$ и  $\rightarrow$ ; для перемещения по пунктам вертикального меню используются клавиши  $\uparrow$ ,  $\downarrow$ , **PageUP**, **PageDown**; для выбора пункта меню используются клавиша **ENTER**. Для возврата из вертикального меню в горизонтальное необходимо использовать клавишу **ESC**.

При проведении операции снятия фискальных отчетов необходимо последовательно выполнить действия, представленные в таблице 3.

Наименование операции	Пункт горизонтального меню	Пункт вертикаль ного подменю	Действие налогового инспектора
<b>Установить</b> номер	РЕЖИМ	Номер	Последовательным нажатием
COM nonte		порто	KIAPHINI ENTER VOTALOPHITI
(1,2,2)		порта	
(1,2,3)			номер используемого для связи с
			ККМ последовательного порта
			RS-232
Программирован.	ПРОГРАММИРОВАН.	Номер	Цифровыми клавишами набрать
номера ККМ в		кассы	номер ККМ в системе в поле
системе			Номер ФР в системе. Для
XX – 2 разряда,			выполнения команды нажать
(например: 01)			клавищу <b>ENTER</b> (правильность
(			прохожления команлы
			контролировать по сообщению в
			komposinpobarb no cooomenino b
Пратрански стал	ПРОГРАММИРОВАН	IC a a aver	
программирован.		кассир	вести пароль управления
кассира			цифровыми клавишами в поле
XXXXXX - 6			Пароль управления ФР (111111).
разрядов пароль			Для выполнения команды нажать
управления,			клавишу ENTER (правильность
XX – 2 разряда код			прохождения команды
кассира,			контролировать по сообщению в
XXXXX – 5			красном поле ОК).
разрядов пароль			Запрограммировать цифровыми
кассира,			клавишами номер кассира в поле
XXXX – 17			Номер кассира (01) для
символов имя			выполнения команды нажать
кассира			клавишу <b>ENTER</b> ,
(Например:			Запрограммировать цифровыми
Номер кассира – 01,			клавишами пароль кассира в поле
Пароль кассира –			Пароль кассира (11111). Для

Наименование операции	Пункт горизонтального	Пункт вертикаль ного	Действие налогового инспектора
	меню	подменю	
11111, Имя кассир – Иванов).			выполнения команды нажать клавишу ENTER. Запрограммировать фамилию кассира в поле Имя кассира (Иванов). Для выполнения команды нажать клавишу ENTER (правильность прохождения команды контролировать по сообщению в красном поле OK)
Программирован.	ПРОГРАММИРОВАН.	Клише	Набрать клавишами текст первой
заголовка чека (всего 8 строк) XXXX – 40 символов 1 строка заголовка чека, XXXX – 40 символов 2 строка заголовка чека, XXXX – 40 символов 3 строка заголовка чека, И так далее до 8 строки (Например: 1 строка – Магазин ПРОДУКТЫ 2 строка – Спасибо за покупку 3 строка – Москва ул.Тверская д.3)			строки заголовка чека в поле – строка 1 (Магазин ПРОДУКТЫ), для перехода к следующей строке нажимаем клавишу ENTER или клавиши ↑,↓, для выполнения команды нажать клавишу ENTER после заполнения последней строки заголовка чека (максимальное количество строк – 8) (правильность прохождения команды контролировать по сообщению в красном поле OK) Неиспользуемые строки заголовка чека не заполняются.
Программирован.           времени           XX : XX : XX           2 разряда – часы,           2 разряда – минуты,           2 разряда – секунды.           (Например:           10:39:55)	ПРОГРАММИРОВАН.	Время	Набрать цифровыми клавишами: Часы – первые две цифры (10), минуты – вторые две цифры (39), секунды – третьи две цифры (55). ВНИМАНИЕ! Символ « : » уничтожать нельзя. Для выполнения команды нажать клавишу ENTER (правильность прохождения команды контролировать по сообщению в красном поле OK) ПРИМЕЧАНИЕ: время изменять можно только при закрытой смене
Программирован. даты	ПРОГРАММИРОВАН.	Дата	Набрать цифровыми клавишами: Дата – первые две цифры (12).

Наименование операции	Пункт горизонтального меню	Пункт вертикаль ного подменю	Действие налогового инспектора
XX : XX : XXXX 2 разряда – дата, 2 разряда – месяц, 4 разряда – год. (Например: 12:08:2001)			<ul> <li>месяц – вторые две цифры (08),</li> <li>год – третьи четыре цифры (2001).</li> <li>Для выполнения команды нажать клавишу ENTER (правильность прохождения команды контролировать по сообщению в красном поле OK).</li> <li>ПРИМЕЧАНИЕ:</li> <li>дату изменять можно только при закрытой смене,</li> <li>нельзя вводить дату ранее, чем текущая. Если расхождение</li> </ul>
			текущей даты в ККМ и вводимой даты, в сторону увеличения более 1 суток, то ввод даты нужно продублировать.
Открытие ККМ XXXXXX – 6 разрядов пароль управления ККМ, XX – 2 разряда номер кассы, XXXXX – 5 разрядов пароль кассира. (Например: Пароль управления ККМ – 111111, Номер кассы – 01, Пароль кассира– 11111)	АДМИНИСТРАТОР	Открытие ФР	Цифровыми клавишами набрать пароль управления в поле Пароль управления ФР (111111) и нажать клавишу ENTER, (правильность прохождения команды контролировать по сообщению в красном поле OK). -Цифровыми клавишами набрать номер кассы в поле Номер кассы (01), для выполнения команды нажать клавишу ENTER, -Набрать цифровыми клавишами пароль кассира в поле Пароль кассира (11111), для выполнения команды нажать клавишу ENTER (правильность прохождения команды контролировать по сообщению в красном поле – OK). - ККМ распечатает чек со строкой СИСТЕМА ОТКРЫТА
Регистрация кассира XXXXX – 5 разрядов пароль кассира (Например: 11111)	АДМИНИСТРАТОР	Регистрац. кассира	Набрать цифровыми клавишами пароль кассира в поле Пароль кассира (1111), для выполнения команды нажать клавишу ENTER. (правильность прохождения команды контролировать по сообщению в красном поле – OK).

н	Пункт	Пункт	
Наименование	горизонтального	вертикаль	Действие
операции	меню	ного	налогового инспектора
	OTHETH	подменю	xx 1
Снятие	ОТЧЕТЫ	Фискальн.	Цифровыми клавишами ввести
фискального		отчет по	шесть разрядов пароля доступа к
отчета по датам		датам	ФП в поле Пароль доступа к ФП
XXXXXX – 6			(654321), для выполнения
разрядов пароль			команды нажать клавишу ENTER
доступа к ФП XX :			(правильность прохождения
XX : XXXX			команды контролировать по
2 разряда – дата,			сообщению в красном поле – ОК).
2 разряда – месяц,			В поле Начало набрать дату
4 разряда – год.			(число, месяц, год),
(Например:			определяющую начало интервала
12:08:2001)			фискального отчета, нажать
,			клавишу ENTER.
			В поле Окончание набрать дату
			(число, месяц, гол).
			определяющую окончание
			интервала фискального отчета.
			нажать клавищу ЕМТЕВ
			Лалее выбрать требуемый вариант
			фискального отчета. ПОЛНЫЙ
			или СОКРАШЕННЫЙ лля
			выполнения команлы нажать
			клавищу ЕМТЕВ (правильность
			прохожления команлы
			контролировать по сообщению в
			k machow none – <b>OK</b> )
			ККМ распечатает чек
			фискального отнета
Снятие	ОТЧЕТЫ	Фискальн.	Иифровыми клавишами ввести
фискального		отчет по	шесть разрядов пароля доступа к
отчетя по номерям			ФП в поле Пароль лоступа к ФП
71 отчетов			(654321) лля выполнения
XXXXXX - 6			команды нажать клавишу ЕМТЕВ
разрядов пароль			(правильность прохожления
лоступа к ФП			команды контролировать по
XXXX = 4 пазряла			сообщению в красном поле – $\mathbf{OK}$ )
номер 71 отчета			В поле Начальный № набрать
			иомер 71 отнета определяющий
			номер 21 отчета, определяющий
			$\Delta T H = T = T = T = T = T = T = T = T = T$
			В поле Кононии й Манабрати
			в поле консчный ле наорать
			номер Z1 отчета, определяющии
			окончание интервала фискального
			отчета, нажать клавишу <b>ЕПТЕК</b> .
			далее выорать треоуемыи вариант
			фискального отчета: ПОЛНЫИ
			или СОКРАШЕННЫИ. лля

Наименование операции	Пункт горизонтального меню	Пункт вертикаль ного подменю	Действие налогового инспектора
			выполнения команды нажать клавишу ENTER (правильность прохождения команды контролировать по сообщению в красном поле – ОК). ККМ распечатает чек фискального

## 10. ПОРЯДОК АКТИВИЗАЦИИ ЭКЛЗ

Операция активизации ЭКЛЗ производится с помощью программы SPARK\_TK.EXE. В фискальном режиме перед активизацией ЭКЛЗ предыдущая ЭКЛЗ должна быть закрыта (см. ПОРЯДОК ЗАКРЫТИЯ ЭКЛЗ БЕЗ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ ККМ и ПОРЯДОК ЗАКРЫТИЯ ЭКЛЗ С ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЕЙ ККМ). Для этого необходимо подсоединить ККМ к компьютеру через последовательный порт RS-232 с помощью интерфейсного кабеля и запустить программу SPARK\_TK.EXE.

При работе с программой для перемещения по пунктам горизонтального меню используются клавиши  $\leftarrow$ и  $\rightarrow$ ; для перемещения по пунктам вертикального меню используются клавиши  $\uparrow$ ,  $\downarrow$ , PageUP, PageDown ; для выбора пункта меню используются клавиша ENTER.Для возврата из вертикального меню в горизонтальное необходимо использовать клавишу Esc.

Для проведения операции активизации ЭКЛЗ необходимо последовательно выполнить действия, представленные в таблице 4.

Наименование Операции	Пункт горизонтального меню	Пункт Вертикальн. подменю	Действие налогового инспектора
Установить номер СОМ порта (1,2,3)	РЕЖИМ	Номер порта	Последовательным нажатием клавиши ENTER установить номер используемого для связи с ККМ последовательного порта RS-232
Активизация ЭКЛЗ	ФУНКЦИИ ЭКЛЗ (Ф-ИИ ЭКЛЗ)	Активизация ЭКЛЗ	Ввести пароль налогового инспектора цифровыми клавишами в поле Пароль доступа к ФП и нажать ENTER. В ответ на команду ФР производит распечатывание отчета об активизации ЭКЛЗ. Для выполнения команды нажать клавишу ENTER Правильность прохождения команды контролируем по сообщению в красном поле OK.

## 11. ПОРЯДОК ЗАКРЫТИЯ ЭКЛЗ БЕЗ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ ККМ

Операция закрытия ЭКЛЗ производится с помощью программы SPARK\_TK.EXE при закрытой смене в ККМ. Для этого необходимо подсоединить ККМ к компьютеру через последовательный порт RS-232 с помощью интерфейсного кабеля и запустить программу SPARK TK.EXE.

К моменту проведения этой процедуры, суточный Z1 отчет должен быть снят, и может быть проведено закрытие ФР, хотя оно не является строгим требованием.

При работе с программой для перемещения по пунктам горизонтального меню используются клавиши  $\leftarrow$ и  $\rightarrow$ ; для перемещения по пунктам вертикального меню используются клавиши  $\uparrow$ ,  $\downarrow$ , **PageUP**, **PageDown**; для выбора пункта меню используются клавиша **ENTER**.Для возврата из вертикального меню в горизонтальное необходимо использовать клавишу **Esc**.

Для проведения операции закрытия ЭКЛЗ необходимо последовательно выполнить действия, представленные в таблице 5.

Наименование операции	Пункт горизонтального меню	Пункт Вертикальн. подменю	Действие налогового инспектора	
Закрытие смены XXXXXX – 6 разрядов пароль управления ККМ (Например:111111)	АДМИНИТРАТОР	Закрытие ФР	-Цифровыми клавишами набрать пароль управления в поле Пароль управления ФР (111111) и нажать клавишу ENTER, (правильность прохождения команды контролировать по сообщению в красном поле OK). ККМ распечатает чек со строкой СИСТЕМА ЗАКРЫТА	
Установить номер СОМ порта (1,2,3)	РЕЖИМ	Номер порта	Последовательным нажатием клавиши ENTER установить номер используемого для связи с ККМ последовательного порта RS-232	
Снятие суточного отчета	ОТЧЕТЫ	Суточный Z1	Для выполнения команды нажать клавишу <b>ENTER.</b> В ответ на команду ФР производит распечатывание суточного Z1 отчета. После этого программа SPARK_TK.EXE выдает сообщение в красном поле - <b>OK</b> .	

			Продолж	кение Таблиць	15
Закрытие ЭКЛЗ	ФУНКЦИИ ЭКЛЗ (Ф-ИИ ЭКЛЗ)	Закрытие архива	Ввести инспекто поле П нажать I В ответ п распечат зарегист ККМ, в ЭКЛЗ, з сообщен * ЭКЛЗ После SPARK в красно	пароль ора цифровым ароль досту ENTER на команду ФІ гывание отч рированных Э т.ч. информаці а которым сли ием: ЗАКРЫТА *. Этого ТК.ЕХЕ выда ом поле - ОК.	налогового и клавишами в па к ФП и опроизводит ета о всех ОКЛЗ в данной ии о последней едует строка с программа ает сообщение

Выключить питание ФР, отключить закрытую ЭКЛЗ, подключить новую, заводскую ЭКЛЗ и включить питание. Далее следовать инструкциям, описанным в разделе: <u>ПОРЯДОК</u> <u>АКТИВИЗАЦИИ ЭКЛЗ.</u>

## 12. ПОРЯДОК ЗАКРЫТИЯ АРХИВА ЭКЛЗ С ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЕЙ ККМ

Перерегистрация ККМ неизбежно влечет за собой закрытие архива текущей ЭКЛЗ и установку новой ЭКЛЗ.

Операция закрытия ЭКЛЗ с перерегистрацией ККМ производится с помощью программы SPARK\_TK.EXE при закрытой смене в ККМ и снятом Z2 отчете налоговым инспектором. Для этого необходимо подсоединить ККМ к компьютеру через последовательный порт RS-232 с помощью интерфейсного кабеля и запустить программу SPARK\_TK.EXE.

К моменту проведения этой процедуры, суточный Z1, а также накопленный Z2 отчеты должны быть сняты, после чего ФР должен быть закрыт.

При работе с программой для перемещения по пунктам горизонтального меню используются клавиши  $\leftarrow$ и  $\rightarrow$ ; для перемещения по пунктам вертикального меню используются клавиши  $\uparrow$ ,  $\downarrow$ , **PageUP**, **PageDown**; для выбора пункта меню используются клавиша **ENTER**.Для возврата из вертикального меню в горизонтальное необходимо использовать клавишу **Esc**.

Для проведения операции закрытия архива ЭКЛЗ необходимо последовательно выполнить действия, представленные в таблице 6

Наименование операции	Пункт горизонтально го меню	Пункт Вертикальн. подменю	Действие налогового инспектора
Установить номер СОМ порта (1,2,3)	РЕЖИМ	Номер порта	Последовательным нажатием клавиши ENTER установить номер используемого для связи с ККМ последовательного порта RS-232

Наименование операции	Пункт горизонтально го меню	Пункт Вертикальн. подменю	Действие налогового инспектора
Снятие суточного отчета	ОТЧЕТЫ	Суточный Z1	Для выполнения команды нажать клавишу <b>ENTER.</b> В ответ на команду ФР производит распечатывание суточного Z1 отчета. Кроме того, программа SPARK_TK.EXE выдает сообщение в красном поле - <b>OK</b> .
Снятие накопленного отчета	ОТЧЕТЫ	Накопленный Z2	Для выполнения команды нажать клавишу <b>ENTER.</b> Цифровыми клавишами ввести шесть разрядов пароля доступа к ФП в поле <b>Пароль</b> доступа к ФП В ответ на команду ФР производит распечатывание накопленного Z2 отчета. Кроме того, программа SPARK_TK.EXE выдает сообщение в красном поле - <b>OK</b> .
Закрытие ФР	АДМИНИСТРА- ТОР	Закрытие ФР	Для выполнения команды нажать клавишу <b>ENTER.</b> В ответ на команду ФР производит распечатывание чека, информирующего о закрытии ККМ. Кроме того, программа SPARK_TK.EXE выдает сообщение в красном поле – <b>OK</b>
Закрытие ЭКЛЗ	Функции –нет места ЭКЛЗ	Закрытие архива	Для выполнения команды нажать клавишу ENTER. Цифровыми клавишами ввести шесть разрядов пароля доступа к ФП в поле Пароль доступа к ФП В ответ на команду ФР производит распечатывание отчета об активизации ЭКЛЗ, за которым следует сообщение: * ЭКЛЗ ЗАКРЫТА *. Кроме того, программа SPARK_TK.EXE выдает сообщение в красном поле - OK.

Выключить питание ФР, отключить закрытую ЭКЛЗ, подключить новую, заводскую ЭКЛЗ и включить питание. Далее следовать инструкциям, описанным в разделе: <u>ОПЕРАЦИЯ</u> <u>ПЕРЕФИСКАЛИЗАЦИИ</u>, начиная с фазы П

# 13. ПОРЯДОК АВАРИЙНОГО ЗАКРЫТИЯ СМЕНЫ И ЭКЛЗ

Операция закрытия смены и ЭКЛЗ производится с помощью программы SPARK\_TK.EXE при выходе ЭКЛЗ из строя. Для этого необходимо подсоединить ККМ к компьютеру через последовательный порт RS-232 с помощью интерфейсного кабеля и запустить программу SPARK\_TK.EXE.